

RJ-3050

Drukarka przenośna 3"



Poręczna,
przenośna konstrukcja

Trzy interfejsy (USB, WiFi & Bluetooth)

Niskie koszty materiałów
eksploatacyjnych i konserwacji

Najważniejsze cechy

Zgodność z systemem operacyjnym Windows®

- Drukowanie z komputera z systemem Windows połączonego z drukarką za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo

Przystosowana do współpracy z aplikacjami działającymi w systemie iOS® & Android

- Przy użyciu Brother SDK (wymagane rozwiązanie firm trzecich)

Poręczna, przenośna i trwała konstrukcja

- Drukarka zaprojektowana do użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach
- Przetestowana pod kątem wytrzymałości na upadki z wysokości 1,2 m; stopień szczelności IP54

Wysoka prędkość druku

- Maks. (127 mm/s)

Niskie koszty konserwacji

- Wysoce niezawodna technologia bezpośredniego druku termicznego, wykorzystująca mniejszą ilość ruchomych części w porównaniu z innymi technologiami druku

Niskie koszty materiałów eksploatacyjnych

- Brak potrzeby wymiany atramentu i taśmy
- Potrzebny jest jedynie nośnik termiczny

Dane ogólne

Zawartość opakowania	Zaczepek na pasek Akumulator litowo-jonowy (PA-BT-001-A) Dokumentacja
Obsługiwane języki	angielski, francuski, niderlandzki, niemiecki, włoski, hiszpański

Wymiary & Waga

Bez opakowania	113 (szer.) x 186 (gł.) x 80 (wys.) 610 g (łącznie z baterią)
----------------	--

Wbudowane funkcje

Metoda drukowania	Termiczna
Prędkość druku	Maks. 127 mm/s (*w standardowym środowisku Brother)
Maksymalna szerokość druku	72 mm
Rozdzielczość druku	203 dpi
Liczba wydrukowanych stron na jedno ładowanie akumulatora	ok. 5300 etykiet (drukowanie ciągłe) (*w standardowym środowisku Brother)
Interfejsy	USB 2.0 (Full Speed) (mini-B). Host USB. Bluetooth 2.1+EDR (Class 1.) Sieć bezprzewodowa IEEE802.11b/g/n (Tryb infrastruktury/Tryb Ad-hoc /Tryb Wireless Direct)
Obsługiwane systemy operacyjne	Android 2.3 lub nowszy iOS 5 lub nowszy (wymagane rozwiązanie firm trzecich przy użyciu Brother SDK, informacje dostępne na stronie www.brother.eu/developer)
Wsparcie dla Airprint	Tak
Polecenia drukarki	Raster ESC/P P-touchTemplate Emulacja ZPL Emulacja CPCL
Sterownik drukarki	Windows Vista® Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Wbudowane czcionki i rozmiary	<ESC/P> Czcionki bitmapowe: Letter Gothic Bold, Helsinki 3 rozmiary<16, 24, 32pkt> Czcionki konturowe: Letter Gothic, Helsinki, Brussels Maks: 400pkt <P-touch Template> Czcionki konturowe: Letter Gothic, Helsinki, Brussels Maks: 400pkt

Materiały eksploatacyjne

Rodzaj rolki RD	RD-P08E5 (Paragony)
-----------------	---------------------

Opcjonalne akcesoria

Baterie	PA-BT-001-B akumulator Li-ion: 7,2 V Wydruk 5300 etykiet przy drukowaniu ciągłym (*w standardowym środowisku Brother)
Pasek na ramię	PA-SS-4000
Zasilacz sieciowy	PA-CR-001 Pojedynczy uchwyt do ładowania PA-BC-001 Pojedyncza ładowarka do akumulatora PA-AD-600 Zasilacz AC
Zasilacz samochodowy	PA-CD-600CG Podłączany do gniazda zapalniczkowego PA-CD-600WR Instalowany na stałe