

Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 5PX2200IRT3UG2

UPS Eaton 5PX Gen2, 2200 VA, 2200 W,
wejście: C20, wyjście: (8) C13, (2) C19,
rack/tower, 3U

General specifications

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 5PX Gen2
NUMER KATALOGOWY	5PX2200IRT3UG2
UPC	743172104762
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	483 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	129 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	438 mm
MASA PRODUKTU	27.5 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Zgodny z wymogami RoHS REACH UL 1778 CSA 22.2
CERTYFIKAT(Y)	CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr ENERGY STAR certified
KOD MODELU	Eaton 5PX 2200i RT3U G2

Specyfikacje produktu

CECHY SPECJALNE

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Energooszczędność, redukcja kosztów energii i chłodzenia
- Czysta sinusoida na wyjściu
- Dzięki współczynnikowi mocy równemu 1 ($VA=W$) zapewnia większą moc czynną (W), co pozwala chronić więcej urządzeń
- Wyświetlacz LCD prezentujący status i pomiary w czasie rzeczywistym
- Czas podtrzymania można wydłużyć za pomocą maksymalnie 4 zewnętrznych modułów bateryjnych (EBM)
- Pomiar zużycia energii (na poziomie zarządzalnych grup gniazd)
- Wszechstronny produkt do montażu wolnostojącego lub w szafach rack
- 1 slot na opcjonalną kartę komunikacyjną (karta sieciowa, karta przekaźnikowa lub karta obsługująca protokoły przemysłowe)
- Kompatybilność ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- 1 port USB + 1 port szeregowy

Do pobrania

COMPLIANCE INFORMATION

[Eaton 5PX Gen2 - EU Declaration of Conformity](#)

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

[eaton-5px-g2-declaration-of-conformity-pl.pdf](#)

INSTRUKCJE OBSŁUGI

[Eaton 5PX Gen2 - Quickstart guide](#)

[Eaton 5PX Gen2 - Advanced User Guide PL](#)

TOPOLOGIA

Technologia line-interactive

WSPÓŁCZYNNIK

Szafa rack/wieża

KSZTAŁTU	
ROZMIAR SZAFY RACK	3U
RODZAJ BUDOWY	Urządzenie 482,6 mm (19 cali)
KOLOR	Czarny/srebrny
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	2200 VA
MOC	2200 W
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Tak
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• Przewód wejściowy • Zestaw do montażu w szafie rack • (2) Wsporniki do montażu tower • System blokady przewodów • Kabel USB • Kabel szeregowy • (2) Kable IEC-IEC • Szybki start • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA - MAKS.	70 Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA - MIN.	47 Hz
ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	C20
DŁUGOŚĆ PRZEWODU WEJŚCIOWEGO	1,8 m
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 - 60 Hz
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	47-70 Hz (system 50 Hz), 56,5-70 Hz (system 60 Hz), 40 Hz w trybie niskiej czułości
GNIAZDO	(8) C13, (2) C19
LICZBA POŁĄCZEŃ WYJŚCIOWYCH, NORMA FRANCUSKA (TYP E)	0
LICZBA WYJŚĆ C13	8
LICZBA WYJŚĆ C19	2

LICZBA WYJŚĆ Z POŁĄCZENIAMI KABLOWYMI	0
LICZBA WYJŚĆ PC (SCHUKO)	0
KSZTAŁT FALI NA WYJŚCIU	Sinusoida
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
TYP ZASILANIA	1
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	\$row.attributeValue.cdata
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	ABM i metoda ładowania z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika), Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 7 Ah
RODZAJ AKUMULATORA	Kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe (wymienne)
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Tak
CZAS PRACY PRZY POŁOWICZNYM OBCIĄŻENIU	10 min

ŁĄCZNOŚĆ

- Port USB (zgodny z HID)
- Port szeregowy (RS232)
- Mini-terminal zacisków do zdalnego włączania/wyłączania i zdalnego wyłączania
- Mini-blok zacisków -

- przełącznik wyjściowy
- Styki bezpotencjałowe (3 wyjścia, 1 wejście, transoptor, DB9)

GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Nie
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
RODZAJ INTERFEJSU	Inny
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Tak
WYSOKOŚĆ N.P.M.	3000 m
POZIOM HAŁASU	<40 dB w odległości 1 m
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-90%, bez kondensacji
ZAKRES TEMPERATURY	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F), dla baterii zalecane max. 25°C (77°F)
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE — MAKS.	294 V
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE — MIN.	150 V
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE — MAKS.	240 V
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE — MIN.	200 V
CZĘSTOTL. WTÓRNA - MAKS.	60 Hz
CZĘSTOTL. WTÓRNA - MIN.	50 Hz
LICZBA AKUMULATORÓW	6
SPRAWNOŚĆ	98
WYDAJNOŚĆ (TRYB ECO)	0
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	160-294 V (regulowane do 150 V-294 V)
MAKSYMALNA LICZBA AKUMULATORÓW	4
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50/60 Hz

NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	1
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	230 V (+6%/-10%)
FAZA (WEJŚCIE)	1
FAZA (WYJŚCIE)	1
ROZDZIAŁ ZNIEKSZTAŁCENIA NAPIĘCIA WYJŚCIOW. (OBCIĄŻENIE LINIOWE) — MAKS.	0
POBÓR MOCY	45 W

PROJECT NAME:
PROJECT NUMBER:
PREPARED BY:
DATA:



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.